



## Handleiding bedieningspaneel TDH18

### 1. Bediening van het bureau

- Druk op «↑» om het bureau naar boven te laten bewegen;
- Druk op «↓» om het bureau naar beneden te laten bewegen.

### 2. Instellen van de geheugenfunctie

- Plaats het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie;
- Druk 5 seconden gelijktijdig op «↑» + «1» voor geheugenstand 1;
- Herhaal de procedure om de andere posities op te slaan. (3 geheugenposities in totaal)

*De geheugenposities gaan niet verloren als de stroom wordt uitgeschakeld.*

### 3. Initialisatie van het systeem (reset)

- Druk gelijktijdig op «↑» en «↓» tot het frame de laagste stand heeft bereikt;
- De initialisatie is klaar wanneer u een piep hoort.

### 4. CM of INCH

- Druk gelijktijdig voor 5 seconden op «1», «2» & «3»;
- Vervolgens verschijnt er knipperend «C1» op het display;
- Druk dan op «1» voor CM of druk op «2» voor INCH.

### 5. Bluetooth installatie

- Plaats de dongel in de achterkant van het bedieningspaneel;
- Download vervolgens de applicatie in de appstore of in de Google Play store;
- Naam van de applicatie 'STAND UP PLS' of scan de QR code onderstaand.

Let op:

*1: Dit product moet voldoen aan de technische parameters (zie label control box);*

*2: Houd het product uit de buurt van water en corrosiebestendig gas;*

*3: Is er een probleem met het product? Neem dan contact met het verkooppunt.*

